



32 Inch
QHD
**GAMING
MONITOR**
GP329BQ

دفترچه راهنمای فارسی

User Manual

فهرست

۲.....	نکات ایمنی
۴.....	معرفی
۴.....	لوازم جانبی
۴.....	ورودی ها و خروجی ها
۶.....	مشخصات فنی

نکات ایمنی

ضمن تشکر از خرید مانیتور MASTER TECH، لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، همه دستورالعمل‌های ایمنی دفترچه را مطالعه و رعایت نموده و دفترچه را برای مراجعه‌های آتی نگهداری نمایید.

- دستگاه نباید در نزدیکی آب یا رطوبت مثلاً در زیرزمینی نمدار یا نزدیک استخر استفاده شود.
- فقط با پارچه خشک تمیز شود - از مایعات دارای پایه حلال یا نفت استفاده نکنید.
- جلوی هیچ یک از منافذ تهویه دستگاه را مسدود نکنید.
- در نزدیکی هیچ نوع وسیله گرمایشی (مانند رادیاتور، اجاق یا دیگر وسایل (شامل آمپلی‌فایر) که تولید گرما می‌کنند) استفاده نشود.
- دوشاخه برق را دستکاری نکنید. این دوشاخه، دوشاخه استاندارد BS1363 است.
- از سیم برق در برابر لگد شدن، گیر کردن و یا کشیده شدن مخصوصاً در محل دوشاخه و در محل خروج از دستگاه محافظت کنید.
- تنها از قطعات جانبی تعبیه شده در دستگاه استفاده کنید.
- فقط از پایه مشخص شده توسط سازنده یا فروخته شده به همراه دستگاه استفاده کنید. اگر دستگاه دارای پایه متحرک می‌باشد، در هنگام جابه‌جایی آن احتیاط کنید تا واژگون نشده و از صدمه و آسیب جلوگیری شود.
- دستگاه را در هنگام رعد و برق‌های طولانی یا در صورت عدم استفاده بلند مدت از برق بکشید.
- دستگاه را در محیطی با تهویه مناسب نگه دارید.
- مانیتور را فقط به جریان منبع تغذیه نوشته شده بر پشت دستگاه وصل کنید.
- برای جلوگیری از اضافه‌بار، از یک پریز برق مشترک بین تعداد زیادی از وسایل برقی استفاده نکنید.
- هیچ سیم رابطی را در جایی که ممکن است لگد شود یا پا به آن گیر کند قرار ندهید.
- وسایل سنگین روی کابل نگذارید زیرا ممکن است منجر به آسیب شود.
- در هنگام کشیدن دستگاه از برق سیم را نکشید، دوشاخه را از پریز بکشید.
- در صورت آسیب به سیم یا دوشاخه، ریخته شدن آب روی دستگاه، تماس اتفاقی با آب یا رطوبت، ورود اتفاقی هر چیز به مجراهای تهویه یا اگر دستگاه به طور طبیعی کار نمی‌کند، بلافاصله دستگاه را از برق کشیده و از متخصص کمک بگیرید.
- پوشش‌های محافظ را باز نکنید. هیچ قطعه‌ای که کاربر قادر به تعمیر آن باشد درون دستگاه وجود ندارد. اقدام به تعمیر خودسر خطرناک است و همچنین دستگاه را از ضمانت خارج می‌کند.
- منافذ تهویه موجود در پوشش پشت دستگاه را مسدود نکنید. مانیتور را می‌توان روی کمد گذاشت اما اطمینان حاصل کنید که دور تا دور آن حداقل ۵ سانتی‌متر (۲ اینچ) خالی باشد.
- به صفحه نمایش دستگاه ضربه نزنید یا آن را تکان ندهید، زیرا ممکن است به اجزاء داخلی آسیب برسد.
- تعمیر و خدمات را از نمایندگی‌های مجاز دریافت کنید.




هشدار: برای کاهش خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی، این دستگاه را نزدیک باران یا رطوبت قرار ندهید. دستگاه نباید در تماس با چکیدن یا پاشیدن آب باشد یا اجسام پر از مایعات را کنار قرار ندهید.

هشدار: پریز دوشاخه دیواری وسیله‌ای برای قطع کردن برق است و می‌بایست قابل دسترس باشد.

هشدار: آداپتور دستگاه نباید در معرض گرمای بیش از اندازه مانند نور مستقیم خورشید یا آتش قرار بگیرد.

گوش دادن طولانی مدت به آخرین حد صدا می‌تواند به شنوایی کاربر آسیب بزند.



 <p>این علامت ، هشداردهنده ولتاژ خطرناک داخل محصول است.</p>	 <p>احتیاط: به منظور کاهش خطر برق‌گرفتگی، پوشش (یا حفاظ پشت) را باز نکنید. هیچ قطعه‌ای که کاربر قادر به تعمیر آن باشد، درون دستگاه وجود ندارد. تعمیر را فقط به نمایندگی‌های مجاز خدمات بسپارید.</p>	 <p>این علامت ، برای هشدار به شما درباره دستورالعمل‌های مهم همراه محصول است.</p>
---	---	--

معرفی

مانیتور خمیده ۳۲ اینچ مدل GP325BQ با کیفیت بالا، ترکیبی از تجربه بی‌نظیر گیمینگ، زیبایی و راحتی، و شفافیت تصویر را به شما عرضه می‌کند.

این نمایشگر به منظور کاهش نور آبی بهینه‌سازی شده و نوسان‌های آنها به کمترین میزان رسانده شده است. بنابراین از چشم‌های شما محافظت کرده و امکان بازی طولانی‌تری را در روبه‌روی مانیتور برای شما فراهم می‌آورد.

با این مانیتور ها بازی شما رنگ و روی زنده گرفته و تصاویر واقعی‌تر به نمایش گذاشته می‌شوند. اگر شما به دنبال گیمینگ حرفه‌ای و روان، با زمان واکنش 1ms هستید، این مانیتور مناسب شماست.

لوازم جانبی

- دفترچه راهنما
- پایه و پیچ‌ها
- آداپتور
- کابل HDMI
- کابل DP

توجه: همه لوازم بالا می‌بایست در بسته‌بندی محصول موجود باشد. در صورتی که هر یک از آن‌ها در بسته‌بندی محصول نبود یا آسیب دیده بود، لطفاً با فروشگاه مربوطه تماس حاصل نمایید.

ورودی‌ها و خروجی‌ها

ورودی HDMI

اگر رایانه شما پورت HDMI دارد، لطفاً کابل HDMI را به ورودی HDMI مانیتور و خروجی HDMI رایانه وصل کنید.

ورودی DP

اگر رایانه شما پورت DP دارد، لطفاً کابل DP را به ورودی DP مانیتور و خروجی DP رایانه وصل کنید.

جک ۳.۵ میلیمتری خروجی صدا

در صورتی که می‌خواهید از هدفون یا اسپیکر بیرونی استفاده کنید، جک ۳.۵ میلیمتری خروجی صدای مانیتور را وصل کنید.

ورودی DC

سیم برق موجود را به ورودی DC مانیتور وصل کرده و آداپتور را به پریز برق خانگی وصل کنید. منبع تغذیه: ۱۲ ولت / ۵ آمپر.

عملکرد دکمه‌ها

دکمه روشن/خاموش: برای روشن کردن مانیتور دکمه روشن/خاموش را بزنید. برای خاموش کردن مانیتور همین دکمه را بار دیگر بزنید.

دکمه M: با زدن این دکمه منوی سیستم نمایش داده می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید تنظیمات مانیتور را تغییر دهید.

دکمه E: برای خروج از منوهای فرعی یا بستن منوی اصلی این دکمه را بزنید.

دکمه بالا و پایین: دکمه‌های بالا و پایین به شما امکان حرکت بین منوهای فرعی و تغییر دادن مقادیر را در منوها می‌دهد. اگر در منو نباشید، با زدن دکمه پایین می‌توانید HDR را فعال یا غیرفعال کنید، و با زدن دکمه بالا می‌توانید کنتراست مانیتور را تنظیم نمایید.

مشخصات فنی مدل GP329BQ

پنل	Size	اندازه	32" GAMING MONITOR
	Display	تصویر	QHD
	Resolution	کیفیت	2560x1440
	Refresh rate	سرعت رفرش	144Hz
	Viewing angel	زاویه نمایش	H:178°V:178°
	Brightness	روشنایی	Min. :200d/m2;Typ:250cd/m2
	Contrast ratio	نسبت کنتراست	Typ:3000:1
	Response Time	زمان واکنش	Typ:5ms OD 1ms
مصرف انرژی	Type	نوع	Adapter
	Power input	ورودی انرژی	12V 5A
	Working consumption	مصرف هنگام کار	≤ 50
	Standby consumption	مصرف هنگام استندبای	≤ 0.5W
ظاهر	VESA Mount		100mmx100mm
	Tilt	گردش	-5°+15°
رابط ورودی	HDMI x3		3
	DP x1		1
	Audio Out		دارد
	Audio In		ندارد
لوازم جانبی	HDMI cable		دارد
	DP cable		دارد
	Adapter		دارد
	Base & Stand	پایه و زیرپایه	دارد
عملکردهای ویژه	Flicker Free	بدون نوسان	قابل پشتیبانی
	Low blue Light	نور آبی اندک	قابل پشتیبانی
	Freesync		قابل پشتیبانی
	Gsync		قابل پشتیبانی
	HDR		قابل پشتیبانی
	OD		قابل پشتیبانی

دفتر فروش: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان شمالی، پلاک ۹۰ تلفن: ۰۲۱-۴۱۳۵۸۰۰۰۰

www.apadanaco.net